

# FICHE TECHNIQUE

**AVR80 BA**

Mai 2016

Vernis de tropicalisation acrylique réparable

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le vernis acrylique AVR80 BA est un vernis transparent et souple conçu pour la protection des circuits imprimés soumis à des environnements difficiles. Ce vernis est réparable et peut être facilement retiré avec le solvant SND.

La formulation BA n'a pas d'étiquetage dangereux.

La formulation BA DS est adaptée à la viscosité demandée par le client

## CARACTERISTIQUES

- Excellente adhérence dans des conditions climatiques sévères.
- Fluorescent aux rayons ultraviolets afin de permettre le contrôle de la couche de vernis déposée.
- Plage de température de - 60°C à + 150°C.
- Vernis thermo-soudable,
- Résistance aux moisissures.
- Vernis réparable avec des dissolvants appropriés tel que le SND.
- Accroche sur les autres vernis acrylique.
- Excellentes propriétés diélectriques.
- Version prête à l'emploi pour machine de dépose sélective (AVR80 BA DS)
- NF EN 61086
- UL94 V0
- Meets IPC CC 830

## APPLICATION

Le vernis AVR80 BA peut être appliqué au trempé, au pinceau, par vaporisation ou en machine de dépose sélective

Le vernis AVR80 BA DS est une version prête à l'emploi pour l'application par machine de dépose sélective.

L'épaisseur du vernis dépend de la méthode d'application mais un vernissage au trempé dépose normalement un film d'environ 25 microns d'épaisseur (une seule couche). La vaporisation en deux couches croisées dépose environ 30 à 40 microns

Une température minimum de 16°C et une humidité relative de maximum 75% sont recommandées pour l'application du vernis AVR80 BA.

Avant vernissage les circuits imprimés doivent être propres, secs et exempt d'humidité.

Les CI étant capteur d'humidité, il est important d'évacuer celle-ci avant la dépose du vernis.

Un passage en étuve d'1 à 2 heures à 60°C est en général suffisant.

Le vernis AVR80 BA contient un traceur fluorescent qui permet de s'assurer de la bonne dépose du vernis, l'inspection des circuits en est facilitée. Plus la fluorescence est importante plus l'épaisseur de vernis déposée est importante.

Une homogénéisation du vernis est nécessaire avant toute utilisation. Un trouble ou un léger voile blanc peut également être observé dans le vernis AVR80 BA, il suffit alors de bien mélanger le vernis.

### **Préparation du circuit:**

Les circuits doivent être exempts d'humidité et parfaitement propres. L'adhérence du vernis en dépend. Toutes les traces de flux doivent être éliminées car ils peuvent devenir corrosifs et créer des dysfonctionnements du circuit.

Nous vous conseillons l'utilisation du solvant de nettoyage SND.

### **Procédés de Vernissage :**

#### 1) Par vaporisation (Pistolet ou aérosol) :

- Le vernis AVR80 BA conditionné en bidon doit être dilué avec le diluant DVA.BA R Afin de lui donner la viscosité souhaitée. Au pistolet la dilution préconisée est 1 part de vernis pour 1 de diluant DVA BA R. Ces dilutions sont données à titre indicatif car chaque installation est différente. Il est important de laisser le mélange reposer jusqu'à disparition de toutes les bulles d'air.
- Pour une couverture optimale la dépose par vaporisation doit se faire en couches croisées afin de couvrir correctement toutes les faces des composants. Aussi bien au pistolet qu'avec un aérosol.
- La version AVR80 BA DS a été développée pour l'utilisation en machine de dépose sélective. Le vernis est livré prêt à l'emploi à une viscosité de 65cSt ou autre, il ne nécessite pas de re dilution.
- Après vaporisation, laisser sécher à température ambiante puis éventuellement passer les circuits en étuve ventilée (1 à 2 heures à 60°C).

#### 2) Par immersion :

- Le vernis AVR80 BA doit être dilué avec le diluant DVA BA en fonction de la viscosité souhaitée. Attendre l'évacuation complète des bulles d'air avant d'immerger des circuits.
- Les circuits sont plongés et immergés verticalement dans le bain de vernis AVR80 BA. Les connecteurs ne doivent pas être immergés dans le vernis à moins qu'ils n'aient été protégés par un latex de masquage approprié tel que le LDM.
- Attendre la disparition complète des bulles d'air (environ 1 minute) puis remonter très lentement (10 à 20 cm/minute) les circuits hors du bain de vernis AVR80 BA.
- Après égouttage, laisser sécher à température ambiante puis éventuellement passer les circuits en étuve ventilée (1 à 2 heures à 60°C).

#### 3) Au pinceau :

- Le vernis AVR80 BA doit être dilué si besoin avec le diluant DVA BA en fonction de la viscosité souhaitée.
- Appliquer le vernis avec un pinceau de bonne qualité (soie).

- Après application, laisser sécher à température ambiante puis éventuellement passer les circuits en étuve ventilée (1 à 2 heures à 60°C).

### **Temps de séchage et conditions de durcissement :**

Le vernis AVR80 BA est sec au toucher après quelques minutes à température ambiante et ne nécessite pas de passage en température. La polymérisation complète du vernis AVR80 BA est obtenue après 24 heures.

Pour les process rapide nous conseillons le passage en zone flash (aspiration des solvants pendant environ 5 minutes puis une dizaine de minutes en tunnel chauffant

D'une façon générale le passage en température améliore l'accroche des vernis mais il est impératif d'attendre que tous les solvants soient d'abord évaporés.

### **Réparation et dévernissage**

Le vernis AVR80 BA est thermosoudable mais il peut en cas de nécessité être retiré facilement à l'aide du solvant SND

Pour déverner en totalité un circuit (recommandé). Immerger le circuit verni dans le premier bain pendant 3 à 5 minutes suivant l'épaisseur du vernis, frotter le circuit avec un pinceau (soie) puis rincer soigneusement le circuit.

Pour déverner localement, utiliser le SND400B et travailler avec l'aide d'un chiffon buvard pour éliminer toute trace de vernis.

Vous pouvez ensuite reverner le circuit.

## **PROPRIETES**

### **Vernis AVR80 BA liquide**

Coloration	Liquide transparent, reflets légèrement bleutés
Odeur	Caractéristique
Résidu non volatil	29-30 % (22% Version DS65)
Viscosité à 21°C	245-300 cSt (65cSt version DS65)
Densité à 20°C	0,93
Point d'éclair	25°C (bidon)
Temps de séchage	<10 mn (sec au toucher) à l'ambiante 24 heures (polymérisation complète)

## **MESURES ET TESTS**

### **Vernis AVR80 BA polymérisé**

Coloration	Transparente (légers reflets bleutés)
Rigidité diélectrique	50 kV/mm
Résistivité volumique	$1 \times 10^{14}$ Ohms/cm
Résistance d'isolement ( $\Omega$ )	$10^{12}$ (MIL-I-46058C)
VRT	-55°C +125°C, 20 cycles, pente 10°C/mn

Choc thermique	-55°C +125°C, 100 cycles, 25mn/25mn (IPC CC 830)
Tension de claquage	> 1500V (MIL-I-46058C)
Test SIR 15H	20°C-80°C, 90%RH, sous tension
Chaleur humide	40°C, 93%RH, 21 jours
Résistance en milieu humide (eau déminéralisée)	10-80°C, 95%RH +-4%, 90 jours
Résistance à l'humidité	6,0x10 <sup>10</sup> Ohms (selon MIL-I-46058C)
Plage de température	De - 60°C à + 150 °C
Inflammabilité	Auto-extinguible UL94VO
Facteur de dissipation à 1MHz à 25°C	0.01
Température de transition vitreuse (Tg)	29°C
Coefficient d'expansion thermique	130ppm/°C (si T°C>Tg) 280ppm/°C (si T°C<Tg)

Le vernis AVR80 BA est conforme à la réglementation REACH et RoHS. Un certificat peut vous être adressé sur demande à l'adresse : info@abchimie.com

### **VERSIONS DISPONIBLES**

AVR80 BA DS:	Viscosité adaptée à la demande client
AVR80 BA 4060/4555/5050	Versions haute viscosité
AVR80 BA GEL	Gel

### **CONDITIONNEMENT**

#### **Vernis AVR80 BA**

Bidon de 25 litres  
Bidon de 5 litres  
Aérosol 400ml  
Stylo 10mL  
Flacon avec pinceau 10mL

### **REFERENCES**

AVR80 BA 25L  
AVR80 BA 05 L  
AVR80 BA 400  
AVR80 BA P10ML  
AVR80 BA F10ML

#### **Diluant DVA BA**

Bidon de 5 litres  
Bidon de 5 litres

DVA BA 05 L  
DVA BA R 05L

#### **Solvant de Dévernissage SND**

Aérosol de 400 ml + brosse  
Bidon de 5 litres  
Bidon de 30 litres

SND 400B  
SND 05 L  
SND 30 L

#### **Conditions de stockage :**

Température de stockage : 5 à 30°C

Le passage à une température inférieure pendant quelques jours (transport) n'altère pas les propriétés du vernis.

**Durée de vie du produit :** 18 mois après la date de fabrication

*Toutes ces informations sont données en toute bonne foi mais sans garantie. Chaque application étant différente, il est vivement conseillé d'effectuer des tests préalables. Les spécifications concernant les propriétés sont données à titre indicatif et non comme étant spécifiques.*  
ABchimie- 04 74 83 12 19